

## SensoMAG M40 RL

- Dahili OptoMOS rölesi
- Standart taban B24 ile çalışır
- Röle NC'dir (normalde kapalıdır) - Yangın veya dedektöre güç kesintisi durumunda açılacak.

### DESCRIPTION:

SensoMAG M40RL dedektör her konvansiyonel panel (yangın rejimi düşük eşik değeri 10mA ÷ 15mA arası olan) ve hırsız alarm paneli ile uygundur. Dedektörün yerleşik bir röle OptoMOS içerir.

### FEATURES

- Dahili OptoMOS rölesi
- Standart taban B24 ile çalışır
- Röle NC'dir (normalde kapalıdır) - Yangın veya dedektöre güç kesintisi durumunda açılacak.

### COMPATIBLE PRODUCT RANGE

- MAG2, MAG2P, MAG4, MAG4P , MAG8, MAG8Plus – Conventional Fire Alarm Panels
- Intruder Control Panels Eclipse Series –“Fire Reset” function
- SensoMAG B24, SensoMAG B24 HP
- DeepBase W - Deep Base

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Çalışma gerilimi.....9÷30V DC (Nom. 12/24VDC)
- Ortalama Süknet Akımı.....1.8mA/9V; 2.5mA/12V; 5.6mA/24V; 7.2mA/30V
- Alarm akımı.....20mA/12÷30V
- Sınıf (EN54-5'e göre uyumlu)..... A2/S
- Röle OptoMOS..... 60V/100mA
- Terminal RI alarm durumundaki çıkış akımı .....80mA (max)
- Koruma Sınıfı.....IP30
- Kullanılan kablo kesiti.....0.4mm<sup>2</sup> ÷ 2.0mm
- Çalışma sıcaklık aralığı.....-10°C ÷ +60°C
- Bağlı neme dayanıklılık.....(93 ± 3)% @ 40°C
- Ölçüler (soket dahil):
  - B24..... ø102mm, h 42mm
  - B24 HP..... ø103mm, h 56mm
- Ağırlık (soket dahil):
  - B24..... ~ 160g
  - B24 HP..... ~ 170g

Last update:06.2021