

## Hera RSND

- İç mekan montajı için A tipi siren
- 1 tip ses tonu
- Kolay kurulum



CE<sub>17</sub>  
1293  
DoP No: 086

### AÇIKLAMA

Hera RSND, konvansiyonel yangın alarm paneline bağlanmak için tek girişli konvansiyonel sirendir. Hera RSND, sadece iç mekan montajı için tasarlanmıştır. Sirenin kurulu kolay olup, montaj tabanı, siren ve kırmızı (beyaz) kapak olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

### AVANTAJLAR

- 1 tip ses tonu
- Büyük ses çıkış gücü - (102dB)
- Kompakt tasarım
- EN54 Standardın Bölüm 3 gereksinimlerine uygun olarak belgelendirilmiştir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Besleme gerilimi.....20-28VDC
- Maksimum güç tüketimi.....55mA @ 24VDC
- Maksimum ses çıkış gücü.....102dB @ 1m
- Renk.....Kırmızı/Beyaz
- Malzeme.....ABS
- Ebatlar.....102x32 mm

### UYUMLU ÜRÜNLER

•**MAG 2/4/8/8 Plus** – Konvansiyonel yangın ihbar paneli

•**SensolRIS MOUT** - – Konvansiyonel sirenlerin bölgelere bağlantısını sağlamak için tasarlanmış potansiyel çıkış modülü •**IRIS/SIMPO** – Analog adreslenebilir yangın ihbar panelleri

### AMBALAJ

•**Tekli ambalaj**- 1 adet Hera RSND, boyutlar: 108/108/48 mm.

•**Çoklu ambalaj kutusu** - 100 adet Hera RSND, boyutlar: 560/362/230 mm.

Last update: 05.2021